

INSTRUCCIONS PER A L'INSTAL·LADOR

SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS FINS A 15 kW

Effectueu la instal·lació segons l'esquema i les dades de la columna marcada amb "X"

En acabar la instal·lació entreguem el Certificat d' Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió juntament amb aquest imprès, a les nostres oficines o Punt de Servei.

En el nivell d'electrificació elevada es podrà contractar qualsevol potència normalitzada fins a 14,49 kW

POTÈNCIA SOL·LICITADA	MONOFÀSIC																TRIFÀSIC																														
	kW																																														
POTÈNCIA MÀXIMA (kW) QUE ES POT CONTRACTAR	MONOFÀSIC																TRIFÀSIC																														
NIVELL D'ELECTRIFICACIÓ	Bàsica																Elevada																														
PROTECCIÓ DIFERENCIAL	Corrent assignat (A)								40								63								40																						
	Sensibilitat (mA)								30																30 o 300																						
PROTECCIÓ SOBRETENSIÓ (V)	- Obligatori per a la protecció contra les sobretensions permanents - Per a la protecció contra les sobretensions transitoris segons la ITC-BT-23 del REBT																																														
INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC	Corrent assignat (A)								25 A								30 A 35 A 40 A								63 A								40 A														
	Poder de tall (kA)								≥ 4,5								≥ 4,5								≥ 4,5								≥ 4,5														
INTERRUPTOR CONTROL DE POTÈNCIA (A)	1,5			3		3,5		5		7,5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		63		1,5		3		3,5		5		7,5		10		15		20	
CONDUCTORS	Cu								10 mm²								16 mm²								16 mm²								16 mm²														
CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA	Tipus								CPM1-D2																CPM2-D4																						
	Comptador								10 (60) A																10 (90) A																						
	Fusibles								63 A gG								100 A gG								63 A gG																						
EMBRANCAMENT									Aèria posada sobre façana																Subterrània																						
									Aèria tibada sobre suports																Aèria-Subterrània																						
	Aèria								RZ 0,6/1 kV 2x16 Al (tub 40 mm)																RV 0,6/1 kV 4x25 Al (tub 40 mm)																						
	Subterrània								RV o DV 0,6/1 kV 2x1x50 Al (tub 90mm)																RV o DV 0,6/1 kV 4x1x50 Al (tub 90mm)																						